



Multi Balance Board XHP

Wenn Sie 2x 2 zellige LiPo Akkus laden möchten, müssen Sie die Akkus auf die Anschlüsse A stecken. Und die Balancer Anschlüsse auf 1 und 2 auf dem Steckplatz C. (Balancer Anschlüsse sind auf dem Board beschriftet). Wenn Sie jetzt laden wollen müssen Sie am Ladegerät auf 4S umstellen.

Wenn Sie 2x 3 zellige LiPo Akkus laden möchten, müssen Sie die Akkus auf die Anschlüsse A stecken. Und die Balancer Anschlüsse auf den Steckplatz D. Wenn Sie jetzt laden wollen müssen Sie am Ladegerät auf 6S umstellen.

Wenn Sie 3x 2 zellige LiPo Akkus laden möchten, müssen Sie die Akkus auf die Anschlüsse B stecken. Und die Balancer Anschlüsse auf den Steckplatz C. Wenn Sie jetzt laden wollen müssen Sie am Ladegerät auf 6S umstellen.

Wenn Sie die Akkus korrekt angeschlossen haben leuchtet auf dem Balance Board ein grünes Licht auf.